


技术参数		
项目	参数	备注
型号	68XFW7101	
极对数P	1	
激励电压	7V	有效值
激励频率	10KHz	
变压比	0.5±10%	
电气误差	±10'	
输入阻抗	(160±15%) Ω	
激励电阻	(17±10%) Ω	
Sin电阻	(56±10%) Ω	
Cos电阻	(56±10%) Ω	
耐压	对地: AC500V 1min	10mA
	相间: AC250V 1min	10mA
绝缘电阻	250MΩ	DC 500V 1min
净重	0.32Kg	
最大工作转速	12000rpm	
工作温度范围	-55℃—+155℃	
引出线定义		
激励正 (R ₁ +)	红白	
激励负 (R ₃ -)	黄白	
正弦正 (S ₂ +)	黄	
正弦负 (S ₄ -)	蓝	
余弦正 (S ₁ +)	红	
余弦负 (S ₃ -)	黑	

输出电压方程式:


$$ES_1-S_3=K \cdot ER_1-R_3 \cdot \cos(P \cdot \theta)$$

$$ES_2-S_4=K \cdot ER_1-R_3 \cdot \sin(P \cdot \theta)$$


+θ: 从出线侧看, 转子顺时针旋转



版本号	A0			
日期	18.2.12			



尺寸范围	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~400
GB/T1804-m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5



技术要求

- 1、未注公差按GB/1804-m级制造, 未注形位公差按GB/1184-c级制造;
- 2、安装前, 系统主轴与壳体配合面同轴度应在φ0.05以内; 系统主轴安装端面、系统壳体安装端面与壳体安装面垂直度应在0.05mm以内;
- 3、机壳安装端面与转子同一侧安装端面错位为±0.05以内;
- 4、金属件外观无裂纹、开裂、锈蚀、划伤、翘曲等缺陷。

							68XFW7101型 无接触旋转变压器				苏州工业园区代尔塔电机技术有限公司	
							物料编码					
标记	处数	更改前	更改后	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标识		重量	比例	外形图	
设计				审定			S A			2:1		
校对												
审核							共 1 张 第 1 张		SD5.100.1.68XFW7101			
标准化				批准								